

Dane aktualne na dzień: 12-03-2026 20:47

Link do produktu: <https://agregatywitkowski.pl/kraftwele-sdg9000s-p-20.html>

KRAFTWELE SDG9000S



Cena	9 900,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

AGREGAT PRĄDOWY KraftWele SDG9000s 1-F ATS BOX (Automatyczny start!)

DANE URZĄDZENIA / DANE TECHNICZNE:

SILNIK

Model - [SDG_186_FAE]

Typ - diesel / czterosuwowy

Pojemność - 419 [cm³]

Moc - 9,6 [kW] / 13,0 [KM]

Liczba / układ cylindrów - 1 / I

Obroty - 3000-3600 [obr/min]

Kontrola prędkości - mechaniczna

Paliwo — olej napędowy [EN 590]

Pojemność miski olejowej - 1,5 [L]

Układ paliwowy - wtrysk bezpośredni

Chłodzenie - wymuszone powietrzem

Instalacja elektryczna - 12 [V]

Rozruch - rozrusznik elektryczny

Ładowanie akumulatora - układ prostownika 12 [V]

Ochrona silnika - czujnik ciśnienia oleju / czujnik poziomu oleju.

GENERATOR

Model - [H1-9000]

Moc maksymalna - 9,5 [kVA]

Moc znamionowa - 8,5 [kVA]

Prąd znamionowy - 29,6 [A]

Typ/gatunek - synchroniczny

Konstrukcja - jednowarstwowa

Technologia - pędzel

Podłączenie do silnika - bezpośrednie

Napięcie znamionowe - 230 [V]

Częstotliwość - 50 [Hz]

Izolacja / klasa ochrony - [H] / IP-23

Współczynnik mocy - 0,8 [cosΦ]

Pomiar napięcia - 1 faza

Stabilizacja napięcia - AVR / elektroniczna

Dokładność sterowania - +/- 1,75 [%]

Wykonanie uzwojenia wirnika i stojana - miedź

REGULATOR

Modelka - [HJ_502]

Typ / typ - sterowanie elektroniczne

Zakres regulacji - praca ręczna

Sterowanie - agregat prądotwórczy

Pomiar wartości prądu - 3 fazy pojedynczo

Wyświetlacz - elektroniczny

Funkcje zabezpieczające urządzenia - niskie ciśnienie oleju, nieprawidłowe obroty silnika, nieprawidłowy start-stop, nieprawidłowe napięcie/ladowanie akumulatora, niewłaściwa częstotliwość.

Pomiar parametrów - napięcie/częstotliwość prądu, napięcie ładowania akumulatora, licznik czasu pracy

RAMA / OBUDOWA

Rama - agregat prądotwórczy zainstalowany na platformie wyposażonej w koła transportowe, amortyzatory drgań silnika i generatora.

Obudowa - zasilacz w obudowie tłumika typu „Super Silent”, obudowa z otwieranymi włazami rewizyjnymi do prac eksploatacyjnych, uchwyt do transportu urządzenia z ciężkim sprzętem, uchwyty boczne, wydzielona komora układu wydechowego z wylotem powietrza, tylny komin tłumika do podłączenia wyciągu układ wylotu gazu doprowadził wlew paliwa przy wyłączonej kontrolce poziomu paliwa.

Zbiornik paliwa - wykonany ze stali odpornej na korozję (Zinc Zinc)

GŁÓWNY / PANEL STEROWANIA

Przełącznik zapłonu / rozrusznika elektrycznego

zagregowana kontrola

Gniazdo odbiorcze AC 230V / 32A / 3P / IP-44

Wyłącznik nadprądowy 1-P

2 x gniazdo odbiorcze AC 230V / 16A / 2P / IP-44 (Schuko)

Gniazdo kabla sterującego ATS / ATS

Bezpiecznik gniazda prądu stałego

Gniazdo odbiorcze DC 12V/8,3A z funkcją prostownika

zacisk przewodu uziemiającego

WYMIARY I INNE PARAMETRY

Długość / szerokość / wysokość / z kołami - 880 x 550 x 660/700 [mm]

Masa netto - 155 [kg]

Pojemność zbiornika paliwa - 15 [L]

Poziom hałasu Lw (A) - 72 dB [A]

Zużycie paliwa dla ładunku [%] - 50 [%] = 1,2 [L] / 75 [%] = 1,5 [L] / 100 [%] = 1,8 [L]

Praca autonomiczna (bez przerw) dla obciążenia [%] - 50 [%] = 12 [h] / 75 [%] = 10 [h] / 100 [%] = 8 [h]

BIEG

Akumulator rozruchowy 12 [V] / 30 [Ah] / 320 [A]

Wbudowany układ prostownika 12[V] z funkcją zewnętrznego ładowania akumulatora

Tłumik drgań (tłumik) drgań generatora

Zestaw 4 kół transportowych

Zestaw kluczy do obsługi urządzenia

Kabel 12 [V] do ładowania akumulatorów zewnętrznych

2 x wtyczka AC 230V / 16A / 2P / IP-44

Wtyczka AC 230V / 32A / 3P / IP-44

Instrukcja obsługi i obsługi urządzenia [ENG / DEU]